Aby ponownie skonfigurować router Netia Spot należy:

a. Otworzyć przeglądarkę internetową poprzez wybranie odpowiedniej ikony dwukrotnym naciśnięciem lewego klawisza myszy (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox):



b. W przeglądarce internetowej w pasku adresu na górze strony należy wprowadzić następujący adres strony konfiguracyjnej routera zatwierdzając klawiszem Enter:



🤔 cpe.dtwk.pl - Windows Internet Explorer	
♦ ♦ 🖉 🖉 192.168.1.254	•
Eile Edit View Favorites Tools	
🗴 🕎 pdfforge explore with YAHOO! SEARCH 🔻 Search 🚸 🛣 PDFCreator 🐠 eBay 👶 Amazon 🚳 Options 🗸	
🔓 Favorites 🛛 🚖 🔊 Web Slice Gallery 🔹	

 c. Po pojawieniu się ekranu logowania należy wpisać "admin" jako nazwę użytkownika oraz "admin_netia" jako hasło a następnie wcisnąć "Dalej":



Aby skonfigurować urządzenie wpisz nazwę użytkownika i hasło:

Język:	PL Polish 💌	
Nazwa użvtkownika:	admin	
Hasło (wielkość liter):	admin_netia	Pokaż hasło
	Dalej >	

d. Po zalogowaniu się na ekran konfiguracyjny routera należy nacisnąć u góry menu "**Połączenie z internetem**" następnie wybrać "**Ustawienia**"

📡 Polish 🛛 🛛 🗞 Mapa strony 🕐 Pomoc 🕖 Ponowne uruchomienie 🏇 Wyloguj się		
Strona główna	Usługi	System
Przegląd Zobacz mapę Sieć bezprzewodowa		

Pomagam.net



e. Na kolejnym ekranie wpisujemy nazwę użytkownika oraz hasło i klikamy "**Zastosuj**", a następnie "**OK**":

Polish Mapa strony I Pomoc I Ponovne uruchomien Strona główna Polisk	em Sieć lokalna Usługi Się Syster
Presented Unterwinnin	
aczenie z internetem	
Ostawienia	
Tryb adaptacji DSL do Ethernet:	Router 🖌
Automatyczne ustawienia WAN:	✓ Włączony
WAN Ethernet	
Typ połączenia:	Automatyczny adres IP połączenia Ethernet
Nazwa:	WAN Ethernet
Adres MAC:	00:12:2a:51:c4:00
WAN DSL	
Typ połączenia:	Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPaE)
Nazwa:	WAN PPPoE
Status: Makovraalna czychkość liniju	Podłączony 27.52 Mbro Downstropm (1.12 Mbro
Maksymania szybkose inii.	Upstream
Margines zakłóceń:	9.70 dB Downstream / 9.30 dB Upstream
Modulacia linii:	G.992.5 Annex A
Adres IP:	83.238.230.82
Brama domyślna:	195.114.190.151
Serwer DNS	62.233.233.233 07.204.204.204
Login nazwa użytkownika (wielkość liter):	netia@netia.pl
Login hasło:	•••••
🚱 Automatyczne skanowanie PVC	
VPI:	8
Emkapsulacja:	LC
WAN 3G USB Modem	
Typ połączenia:	Point-to-Point Protocol over Serial (PPPoS)
Nazwa:	Serial PPP Czekam pa połaczenie podstawowe (WAN
Status.	3G USB Modem - Nieaktywny)
Login nazwa użytkownika (wielkość liter):	
Login hasło:	
Kliknij Odśwież , a	aby zaktualizować status.
OK Zastos	uj 🔇 Anuluj 🧭 Odśwież

Połączenie w ciągu kilkunastu sekund zostanie nawiązane.