

## Gigaset AL140

Niezawodny telefon bezprzewodowy

**Interfejs:** a/b (analogowy)  
**Działanie:** HA / PBX  
**Standardy:** DECT, GAP  
**DECT:** logowanie do 4 słuchawek



### Podstawowe właściwości

#### Ogólne

- Plug & Play
- Anteny wewnętrzne
- Ochrona zaprogramowanej daty i godziny w przypadku utraty zasilania

#### Menu

- Komfortowe menu użytkownika w 19 językach (w tym język polski)

#### Wyświetlacz

- Jednoliniowy wyświetlacz monochromatyczny do 14 znaków + 1 linijka piktogramów + 1 linijka przycisków wyświetlacza
- Podświetlenie bursztynowe
- Wyświetlanie daty i godziny w trybie czuwania
- Stan naładowania akumulatorów (3 poziomy)

#### Klawiatura

- 12 klawiszy numerycznych + 9 klawiszy funkcyjnych
- Blokada klawiatury klawiszem #
- Wyciszanie klawiszem \*
- Klawisz sygnalizacji wiadomości (MWI)
- Klawisz flash'u (dłuższe przyciśnięcie - pauza)
- Klawisz budzika

#### Akustyka

- 3 poziomy głośności słuchawki, 5 poziomów głośności dzwonka z możliwością wyłączenia i dzwonkiem narastającym
- Sygnał informacyjny (potwierdzenie użycia klawiatury + niski stan baterii)
- Wyciszanie sygnału dzwonka klawiszem \*

#### Wybieranie

- Możliwość korekty numeru przed rozpoczęciem połączenia
- Powtarzanie 10 ostatnio wybranych numerów
- Klawisze szybkiego wybierania 2-9, 0 (skrót)
- Wybieranie DTMF, Pulse, Flash (programowalne)

#### Odbieranie połączeń

- Wyświetlanie CLIP
- Możliwość wyboru dzwonka - 10 melodii standardowych
- opcja ustawienia głośności

#### Książka telefoniczna

- Do 40 wpisów
- Pokazywanie nazwy dla połączenia przychodzącego oraz wchodzącego, połączeń nieodebranych i listy ponownego wybierania

#### Połączenia nieodebrane

- Informacja o nieodebranych połączeniach na wyświetlaczu
- Wygodny dostęp do listy nieodebranych połączeń klawiszem sygnalizacji wiadomości (MWI)
- Lista do 20 nieodebranych połączeń z informacją czasową i opcją oddzwonienia

#### Dodatkowe cechy

- Budzik z dedykowanym przyciskiem
- ECO DECT:
  - Moc nadawania wyłączana w przypadku odstawienia słuchawki na stację bazową
  - 60% mniejsze zużycie energii dzięki energooszczędnemu zasilaczowi

## Cechy Interkomu (z dodatkową słuchawką)

- Bezpłatne rozmowy wewnętrzne
- Połączenie zbiorowe do wszystkich słuchawek
- Trójstronna konferencja (1 zew., 2 wew.) poprzez połączenie wewnętrzne lub włączenie się do rozmowy
- Przełączanie rozmowy na drugą słuchawkę wewnętrzną po uprzedniej konsultacji

## Dane techniczne

### Słuchawka

- Czas czuwania: do 200 godz.
- Czas rozmowy: do 13 godz.
- Akumulatory: Zestaw (NiMH)
- Czas ładowania: 10h
- Zasięg wewn.: do 50 metrów
- Zasięg zewn.: do 300 metrów
- Wymiary i waga (w mm i gramach):
- Słuchawka: 151,9 x 50,3 x 33,8 / 122g
- Baza: 90,4 x 109,5 x 71 / 110g

### Stacja bazowa

- Zasilanie: 230 V (zasilacz wtyczkowy)
- Ładowarka w stacji bazowej
- Możliwość montażu na ścianie
- Klawisz przywołania słuchawek
- Podłączenie 1 linii zewnętrznej
- Możliwość zalogowania do 4 słuchawek

### Zawartość opakowania

- 1 Słuchawka
- 1 Stacja bazowa
- 1 Zestaw akumulatorów
- 1 Zasilacz
- 1 Kabel telefoniczny RJ-11
- 1 Instrukcja obsługi

**Kolor:** czarny