Instrukcja konfiguracji NetiaSpot dla Wimax Netii.

Komputer podłączamy do Netia Spot do jednego z trzech gniazdek oznaczonych na żółto, kabel ETH Wimax podłączamy do gniazda WAN oznaczonego poniżej na zielono.



Po podłączeniu Netia Spot świeci na czerwono. Na komputerze uruchamiamy przeglądarkę internetową. W pasku adresu wpisz 192.168.1.254, następnie nazwę użytkownik admin i hasło admin_netia



Aby skonfigurować urządzenie wpisz nazwę użytkownika i hasło:

Język: Nazwa użytkownika: Hasło (wielkość liter):	PL Polish 💌 admin admin_netia] I ✔ Pokaż hasło
	lej >	

Po zalogowaniu przechodzimy ze strony głównej na zakładkę Połączenie z Internetem.



Witaj admin. Ta strona pozwala na szybki pr Możesz wykorzystać poniższe informacje do

W zakładce **Połączenie z internetem** przechodzimy na podstronę **Ustawienia**.

Pomagam.net



W ustawieniach dokonujemy następujących zmian:

a) odznaczamy funkcję Automatyczne ustawienia WAN,

b) w WAN DSL zmieniamy Typ połączenia z Protokół Point-to-Point przez ATM (PPPoA) na Brak połączenia z internetem,

c) w WAN Ethernet zmieniamy Typ połączenia z Automatyczny adres IP połączenia Ethernet na Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

d) w WAN Ethernet wpisujemy nazwę użytkownika oraz hasło do połączenia z internetem (internet/internet)

Tryb adaptacji DSL do Et	hernet: Router 💌
Automatyczne ustawienia	a WAN: Włączony
WAN Ethernet Typ połączenia: Login nazwa użytkownika (wielkość litar): Login hasło:	Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)
WAN DSL Typ połączenia:	Brak połączenia z internetem
WAN 3G USB Modem Typ połączenia:	Point-to-Point Protocol over Serial (PPPoS)
Status:	Czekam na połączenie podstawowe (WAN 3G USB Modem - Nieaktywny)
Login nazwa użytkownika (wielkość liter): Login hasło:	

Aby zapisać zmiany kliknij Zastosuj, następnie OK.

Kliknij Odśwież, aby zaktualizować status.



Po chwili dioda na Netia Spot zaświeci się białym światłem. W ciągu najbliższych 10 minut Netia Spot będzie pobierał aktualizację oprogramowania, w tym czasie dioda może mrugać biały światłem lub świecić na czerwono. Po ustabilizowaniu pobieramy nawę użytkownika i hasło przypisane do naszej usługi. W tym celu udajemy się na stronę aktywacyjną <u>http://www.netia.pl/aktywacja</u>. Po uzyskaniu danych do połączenia wpisujemy je w ustawienia Netia Spot i od tej pory możemy korzystać z dobrodziejstw internetu.

۷ د	Nitamy w serwisie aktywacji lub odzyskania danych dostęp Isługi Szybki Internet	u do
	Pols	ki English
Dla będ Pros umo	przeprowadzenia procesu aktywacji lub odzyskania danych dostępu do usługi Szybki Internet konieczne zie wprowadzenie danych jednoznacznie weryfikujących Państwa jako Klientów Netii. simy o wprowadzenie numeru telefonu, który powiązany jest z usługą dostępu do Internetu lub numeru owy na dostęp do Internetu.	
	Numer telefonu: Zobacz 😰	
	LUB	
	Numer umowy: Zobacz 🔞	
	Dalej	