

## Zmiana adresów IP rozdawanych przez serwer DHCP.

Po zalogowaniu się do Netia Spot przejdź do zakładki **SYSTEM**.



W zakładce **SYSTEM** wybierz **POŁĄCZENIA SIECIOWE**.



PL Polish | Mapa strony | Pomoc | Ponownie uruchomienie | Wyloguj się

Strona główna | Połączenie z internetem | Sieć lokalna | Usługi | System

Przegląd | Data i czas | Użytkownicy | **Połączenia sieciowe** | Monitor | Routing | Zarządzanie | Diagnostyka | Obiekty i reguły

System

## Połączenia sieciowe

Nazwa	Status	Działanie
WAN Ethernet	Podłączony	
<b>LAN Bridge</b>	Podłączony	
LAN Hardware Ethernet Switch	0 porty podłączone	
LAN Wireless 802.11n Access Point	Podłączony	
WAN DSL	Łączenie ...	
WAN 3G USB Modem	Nieaktywny	
WAN ETHoA	Wyłączony	
WAN PPPoE	Wyłączony	
WAN PPPoA	Wyłączony	
<b>Nowe połączenie</b>		

We właściwościach **LAN BRIDGE** kliknij na **USTAWIENIA**

System

## Właściwości LAN Bridge

Ogólne | **Ustawienia** | Routing | Bridging (mostkować) | Zaawansowane

Nazwa:	<input type="text" value="LAN Bridge"/>
Nazwa urządzenia:	br0
Status:	Podłączony
Sieć:	LAN
Urządzenie bazowe:	LAN Hardware Ethernet Switch LAN Wireless 802.11n Access Point
Typ połączenia:	Bridge
Prędkość pobierania:	100.00 Mbps
Prędkość wysyłania:	100.00 Mbps
Adres MAC:	00:30:4f:19:20:31
Adres IP:	192.168.2.254
Maska podsieci:	255.255.255.0
Serwer DNS:	8.8.8.8 8.8.4.4
Dystrybucja adresów IP:	Serwer DHCP
Odebrane pakiety:	6549
Pakiety wysyłane:	18477
Przedział czasu:	16:23:22

W sekcji **PROTOKÓŁ INTERNETOWY** wpisz **ADRES IP**, pod którym chcesz logować się do Netia Spota. Pamiętaj, że adres ten nie powinien zawierać się w puli adresów IP rozdawanych przez serwer DHCP, ale powinien pochodzić z tej samej sieci. Adres ten będzie także bramą domyślną.

W sekcji **DYSTRYBUCJA ADRESÓW IP** wpisz **POCZĄTKOWY ADRES IP** oraz **KOŃCOWY ADRES IP**. Jeśli chcesz zmienić także maskę podsieci pamiętaj, aby była taka sama w sekcji **PROTOKÓŁ INTERNETOWY** oraz w sekcji **DYSTRYBUCJA ADRESÓW IP**.

**adres IP, pod którym logujesz się do Netia Spot**

**adresy IP rozgłaszane przez serwer DHCP**

Kliknij **OK**, po czym wyłącz i włącz komputer. Jest to konieczne aby zostały pobrane nowe ustawienia sieciowe.