Pomoc.x.pl: Siemens SLI 5300 - konfiguracja podsieci IP

Przykładowa konfiguracja podsieci będzie dotyczyła 8 IP: **81.210.122.120/255.255.255.248**.

Konfiguracje rozpoczynamy od zalogowania do Siemensa SLI 5300 z wykorzystaniem loginu/hasła: **user/user**. Interesuje nas zakładka **ZAAWANSOWANE**.

- W podanej zakładce na pierwszym ekranie zaznaczamy opcje **Skonfiguruj pomocniczy adres IP i maskę podsieci**.
- Jako adres pomocniczy wpisujemy adres **81.210.122.121** (czyli z puli 81.210.122.120 + 1).
- Oczywiście jako maskę podsieci wpisujemy 255.255.255.248 .

	ecja ISP Stan Za	awansowane	Bezprzewodowe	
			Język: Polsk	
Sieć lokalna	Konfiguracja adresów	IP LAN		
Internet	Wprowadź adres IP rou	utera oraz mas	kę podsieci dla interfej	
Routing IP	Podstawowy adres IP:	192.168.1.25	4	
Serwer wirtualny	Maska podsieci:	255.255.255.	0	
NAT ALG	Nazwa hosta:	oneoffice		
Zapora	Nazwa domeny:	pl		
QoS				
	Pomocniczy adres IP:	81.210.122.1	21	
	Maska podsieci:	255.255.255.	248	
	MTU:	1500 (Dom)	/ślne: 1500)	
	Zastosuj Anuluj	Nowe ustawien uruchomieniu r konfiguracie ag	ia zostaną zastosowane i outera DSL. W razie kon tresów IP komputerów d	

Następnie wybieramy opcje **ZASTOSUJ**. **Ważne:** Nowe ustawienia zostaną zastosowane dopiero po restarcie routera.

Firmware:	3.63x6
ADSL2+ :	A2pB023k.d20h
Wireless :	3.131.35.6
OSTRZEŻ	ENIE:
Ustawieni	a routera sa
zmienion	e. Nowe
ustawieni	a zostaną
zastosow	ane dopiero po
<u>ponownyr</u> routera	n uruchomieniu

Aby skorzystać z podanej adresacji w protokole TCP/IP konfigurujemy kolejne adresy IP na komputerach lokalnych. W celu weryfikacji można w tablicy ARP routera sprawdzić zarejestrowane w sieci komputery.

Maściwości: Protokół internetowy (ТСРЛР) 🥂 🤶				
Ogólne				
Przy odpowiedniej konfiguracji niezbędne ustawienia protokoł uzyskać ustawienia protokołu O Uzyskaj adres IP automat	sieci możesz automatycznie uzyskać u IP. W przeciwnym wypadku musisz IP od administratora sieci. ycznie			
 Ožyj następującego adres 	su IP:			
Adres IP:	81 . 210 . 122 . 122			
Maska podsieci:	255 . 255 . 255 . 248			
Brama domuślna:	81 210 233 121			

Tablica ARP

Pozycje translacji adresów IP na fizyczne zarejestrowane w routerze DSL są wymienione poniżej.

Adres IP	Adres fizyczny	Interfejs	Тур
81.210.122.122	00:1B:11:AE:31:00	br0	Dynamiczny

W przypadku pozostawienia ustawień TCP/IP w pozycji automatycznego pobierania, komputer będzie otrzymywał adresacje z **DHCP**. Uzyskany adres będzie pochodził z puli prywatnej..