

ZDALNY DOSTĘP DO NETIA SPOT ORAZ DO PLIKÓW NA DYSKU PODŁĄCZONYM DO NETIA SPOT

Umożliwienie zdalnego dostępu do Netia Spot dla użytkownika admin pozwala zdalnie zarządzać i diagnozować sieć domową oraz umożliwia zdalny dostęp do plików umieszczonych na dysku podłączonym do Netia Spot. Zaczynamy od zalogowania się na adres **192.168.1.254** użytkownik **admin** i hasło **admin_netia**. Pierwszym krokiem, bez którego nie skonfigurujemy zdalnego dostępu jest zmiana hasła dla użytkownika admin. Hasło użytkownika admin zmienimy w zakładce **System** → **Użytkownicy**. Klikamy na nazwę **Administrator**.

Użytkownicy

Pełna nazwa	Nazwa użytkownika	Rola	Uprawnienia	Działanie
Administrator	admin	admin	Zdalny dostęp do panelu zarządzania www Korzystaj z drugiego portu HTTPS Dostęp do udostępnionych plików Microsoft	
Home user	user	home	Dostęp do udostępnionych plików Microsoft	

Nowy użytkownik

Zamknij

Wpisujemy dwa razy nowe hasło i klikamy **OK**.

Ustawienia użytkownika

Ogólne

Pełna nazwa: Administrator

Nazwa użytkownika: admin

Nowe hasło (wielkość liter):

Wpisz ponownie nowe hasło:

Rola: admin

Uprawnienia: Zdalny dostęp do panelu zarządzania www Korzystaj z drugiego portu HTTPS
 Dostęp do udostępnionych plików Microsoft

OK Anuluj

Po zmianie hasła system automatycznie wyloguje użytkownika admin i poprosi o ponowne zalogowanie.

Po ponownym zalogowaniu przechodzimy do zakładki **System** → **Zarządzanie** → **Zdalna administracja** i zaznaczamy **Korzystaj z drugiego portu http (8443)** w sekcji **Zezwalaj na dostęp do panelu konfiguracyjnego Web od strony WAN**. Przy okazji można włączyć odpowiedź na ping, ułatwi to w przyszłości diagnozowanie połączenia. Pamiętaj o zmianie hasła dla użytkownika admin (opis poniżej). Aby się połączyć wpisujemy **HTTPS://ADRES IP:8443** np. **https://85.14.72.127:8443**

Umożliwienie zdalnego zarządzania NETIASPOT stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.

Zezwalaj na dostęp do panelu konfiguracyjnego Web od strony WAN

Korzystaj z drugiego portu HTTPS (8443) **zaznacz**

Narzędzia diagnostyczne

Zezwalaj na otrzymywanie od strony WAN pakietów ICMP Echo Requests (np. ping i zapytania ICMP traceroute)

Zezwalaj na przychodzące od strony WAN zapytania UDP Traceroute

OK **Zastosuj** **Anuluj** **To na wypadek pingowania**

Jeśli hasło użytkownika admin nie jest zmienione zobaczymy komunikat błędu i nie będziemy mogli dokończyć konfiguracji.

Błąd usługi Zdalne zarządzanie:
Nie można uruchomić usługi zdalnego zarządzania z domyślnym hasłem. Przed uruchomieniem usługi zdalnego zarządzania zmień hasło dla konta 'admin'. Aby nowe hasło było bezpieczne powinno zawierać przynajmniej jedną dużą literę, jedną małą literę i cyfrę.

Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem to można już z dowolnego miejsca połączyć się z Netia Spot. Jaki mamy adres IP? Aktualny adres IP znajdujemy w zakładce **Połączenie z internetem** → **Przegląd**, odszukujemy pole **Adres IP**.

The screenshot shows the Pomagam.net interface with navigation buttons: Strona główna, Połączenie z internetem, Sieć lokalna, Usługi, and System. Below these are buttons for Przeгляд and Ustawienia. A green arrow points from the 'Połączenie z internetem' button to the 'Przeгляд' button. Below the navigation is a section titled 'Połączenie z internetem' and a large 'Przeгляд' button. A window titled 'WAN Ethernet' is open, showing connection details: Podłączony, Ethernet, 100.0 Mbps Full-Duplex, and IP address 85.14.72.127. A green arrow points from the 'Przeгляд' button to the 'Adres IP' field in the WAN Ethernet window.

Dostęp do plików znajdujących się na dysku podłączonym do Netia Spot uzyskamy po połączeniu z zewnątrz <https://adresip:8443>, np.: <https://85.14.72.127:8443>, jako nawa użytkownika przy logowaniu wpisujemy admin, jako hasło to co wpisaliśmy przy zmianie hasła. Po otwarciu strony głównej klikamy na literę dysku widoczną na stronie głównej w zakładce **Przeгляд** w sekcji **Pamięć zewnętrzna**.

The screenshot shows the Netia Spot interface with navigation buttons: Strona główna, Połączenie z internetem, Sieć lokalna, Usługi, and System. Below these are buttons for Przeгляд, Zobacz mapę, and Sieć bezprzewodowa. A green arrow points from the 'Przeгляд' button to the 'Pamięć zewnętrzna' section. The interface displays a welcome message for 'admin' and a list of network devices. The 'Sieć lokalna' section shows a connected device 'rikitićitak' with IP 192.168.1.2. The 'Podłączone urządzenia' section shows 'Pamięć zewnętrzna' with a connected USB Flash Disk (Rev: 0.07) at drive letter A, with 1.917GB of space (1.905GB free). A green arrow points from the drive letter 'A' to the 'Pamięć zewnętrzna' section. The 'Drukarki' section shows that the printing service is disabled.

Pomagam.net

Po kliknięciu na literę dysku Netia Spot rozpocznie skanowanie zawartości podłączonej pamięci. Może to trwać nawet parę minut, dlatego bardzo proszę tu o cierpliwość. Po otwarciu okna ze spisem możemy pobierać pliki na dysk.

Pamięć zewnętrzna



\\netiaspot.home\A

Serwer plików | Zarządzanie dyskiem

Zawartość katalogu

Nazwa ▲	Rozmiar (KB)	Ostatnia aktualizacja
..		Pon. Listopad 21 20:22:28 2011
Fotki_od_ciotki		Pon. Listopad 21 21:09:58 2011
00Wideo119.3gp	1239	Śr. Maj 13 19:33:38 2009
20090822029.mp4	7089	Sob. Sierpień 22 16:29:26 2009
2011-11-21_201606.png	35	Pon. Listopad 21 21:16:10 2011
2011-11-21_201818.png	50	Pon. Listopad 21 21:18:22 2011
20110806048.jpg	536	Sob. Sierpień 6 12:48:04 2011
IMG_1049.JPG	3496	Nd. Kwiecień 12 14:22:56 2009
MEDIASRV.DB	7	Pon. Listopad 21 20:22:29 2011

Zamknij Odśwież

Dla ułatwienia można skonfigurować usługę DDNS (Dynamiczny DNS), ale to już nie w tej instrukcji ☺