

SoundPoint® IP 33x/32x

Szybka Instrukcja Obsługi

Podstawowe Opcje Telefonu
Personalizacja Twojego Telefonu

Odnosi się do telefonów korzystających z SIP 2.2 lub późniejszych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę przeczytać pełną Instrukcję Obsługi do telefonu SoundPoint IP 33x/32x, dostępną na: www.polycom.com/support/voicedocumentation

©2007 Polycom, Inc. All rights reserved.
Polycom, the Polycom logo and SoundPoint are registered trademarks of Polycom, Inc. in the U.S. and various countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Information in this document is subject to change without notice.

PODSTAWOWE OPCJE


WYKONYWANIE POŁĄCZENIA

Używanie słuchawki:


Podnieś słuchawkę i wybierz numer lub najpierw wybierz numer i wtedy podnieś słuchawkę.


Używanie głośnika:



- Naciśnij, z odłożoną słuchawką:
 - Którykolwiek klawisz linii, lub
 - Klawisz funkcyjny **Dzwon**.
- Wybierz numer.

Albo wybierz numer i wtedy naciśnij .

Używanie opcjonalnego zestawu nagłownego:

- Z podłączonym zestawem naciśnij:
 - Przypięty klawisz linii, lub
 - Klawisz funkcyjny **Dzwon**.
- Naciśnij .
- Wybierz numer.

Albo wybierz numer, i naciśnij .


Podczas połączenia, możesz wybierać pomiędzy słuchawką/głośnikiem czy zestawem słuchawkowym przez naciśnięcie klawiszy  lub , lub podniesienie słuchawki.

ODBIERANIE POŁĄCZENIA

Używanie słuchawki:

Podnieś słuchawkę.

Używanie głośnika:

Naciśnij , lub klawisz linii lub klawisz funkcyjny **Odbierz**

Używanie opcjonalnego zestawu nagłownego:

Naciśnij .

*Rozmowy przychodzące mogą zostać zignorowane przez naciśnięcie klawisza **Odrzuc**.*

KOŃCZENIE POŁĄCZENIA


Używanie słuchawki:

Odłóż lub naciśnij klawisz funkcyjny **Koniec**.


Używanie głośnika:

Naciśnij , lub klawisz funkcyjny **Koniec**.

Używanie opcjonalnego zestawu nagłownego:

Naciśnij , lub klawisz funkcyjny **Koniec**.


WYCISZENIE MIKROFONU


Podczas rozmowy, naciśnij . Wyciszenie odnosi się do wszystkich trybów: słuchawka, głośnik i zestaw słuchawkowy. Kiedy mikrofon jest wyciszony, nadal słychać drugą stronę.

Aby wyłączyć wyciszenie naciśnij ponownie



WSTRZYMANIE I WZNAWIANIE ROZMOWY

- Podczas rozmowy, naciśnij .

- Naciśnij ponownie , następnie klawisz funkcyjny **Wznów**, lub klawisz linii aby wznowić rozmowę.

Jeśli rozmowa jest w stanie wstrzymania przez dłuższy czas, pojawi się alarm wizualny i dźwiękowy.

KONFERENCJE LOKALNE*

Aby stworzyć trzy punktową konferencję lokalną:

- Zadzwoń do pierwszej lokacji.
- Naciśnij klawisz funkcyjny **Konf**, aby wykonać kolejne połączenie (aktywna rozmowa przechodzi w stan wstrzymania).
- Zadzwoń do drugiej lokacji.
- Gdy druga lokacja odpowie, naciśnij ponownie klawisz funkcyjny **Konf**, aby dołączyć lokacje do konferencji.

*Kiedy konferencja jest w toku, naciśnięcie klawiszy funkcyjny **Podziel** rozłączy konferencje, na dwa osobne telefony, będące w stanie wstrzymania.*

Przełączenie rozmowy w stan wstrzymania na telefonie gospodarza konferencji, przełączy w ten stan także resztę punktów.

Zakończenie rozmowy na telefonie gospodarza, pozwoli na kontynuowanie połączenia pozostałym użytkownikom.

*Konferencja może zostać stworzona w każdej chwili, pomiędzy aktywnym i wstrzymanym połączeniem (na tej samej linii, lub innej). Wystarczy nacisnąć klawisz funkcyjny **Dołącz**.*

* - Możliwość konferencji jest opcjonalna i musi być skonfigurowana na serwerze połączeń. Szczegółowe informacje i opcje w menu mogą ulec zmianie.

PRZEŁĄCZANIE ROZMÓW


- Podczas rozmowy naciśnij klawisz funkcyjny **Przenieś** (aktywne połączenie jest wstrzymane).
- Zadzwoń do lokacji, gdzie chcesz przełączyć połączenie.
- Po ustanowieniu połączenia, naciśnij klawisz funkcyjny **Przenieś**, aby dokończyć przełączenia rozmowy.

*Naciśnij klawisz funkcyjny **Ukryty**, aby przełączyć połączenie bez rozmowy z drugim punktem.*


*Przełączenie może zostać anulowane podczas operacji przez naciśnięcie klawisza funkcyjnego **Anuluj**. Rozmowa jest kontynuowana.*

PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ

Aby uruchomić przekazywanie połączeń:

- Naciśnij  i wybierz **Cechy**, i następnie **Przenieś**.
- Wybierz **Typ przeniesienia z Zawsze, Przy braku odpowiedzi** oraz **Zajety**.
- Dla wszystkich opcji wprowadź numer od przekazywania połączeń.
- Dla **Przy braku odpowiedzi**, wprowadź liczbę dzwonek przed przeniesieniem.
- Naciśnij klawisz funkcyjny **Włącz**, aby potwierdzić Przekaz Połączeń. Ikona poruszającej się strzałki pojawi się dla określonej linii, aby potwierdzić stan.






Aby wyłączyć przekazywanie połączeń:

- Naciśnij  i wybierz **Cechy**, and then **Przenieś**.
- Wybierz **Typ przeniesienia z Zawsze, Przy braku odpowiedzi** oraz **Zajety**.
- Naciśnij klawisz funkcyjny **Wyłącz**.


Przekazywanie połączeń nie jest dostępne na dzielonych liniach.


*Jeśli przekazywanie połączeń jest skonfigurowane na serwerze połączeń (ustawione wybieraniem kodu * lub na oprogramowaniu komputerowym), to drobne szczegóły mogą ulec zmianie.*

PONOWNY WYBÓR NUMERU

Naciśnij  aby zobaczyć wykonane połączenia. Naciśnij  i  albo przytrzymaj  i  aby wyszukać żądany numer, następnie naciśnij ponownie klawisz funkcyjny **Wybierz**.


NIE PRZESZKADZĄC

Naciśnij , wybierz **Cechy** i następnie wybierz **Nie przeszkadzac** aby telefon nie dzwonił podczas przychodzących połączeń. Ikona i napis Nie przeszkadzac pojawia się dla wszystkich linii.

Naciśnij , wybierz **Cechy** i następnie ponownie wybierz **Nie przeszkadzac** żeby wyłączyć opcję.


Jeżeli "Nie przeszkadzac" jest skonfigurowane na serwerze rozmów, to szczegółowe dane mogą ulec zmianie.

LISTY ROZMÓW

Naciśnij , wybierz **Cechy** i następnie wybierz **Listy rozmów**, gdzie można zobaczyć listę rozmów otrzymanych i wybranych, wraz ze szczegółami.

Wybierz odpowiedni klawisz funkcyjny:

1. **Info** aby zobaczyć więcej informacji.
2. **Zapisz** aby zapisać na liście kontaktów.
3. **Czyść** aby usunąć zapis z listy.

Naciśnij kilkakrotnie  w celu powrotu do głównego ekranu lub naciśnij klawisz funkcyjny **Wywołujący** aby zobaczyć otrzymane połączenia.

POCZTA GŁOSOWA*

Wskaźnik oczekujących wiadomości na telefonie – osobny dla każdej linii – będzie migał oraz usłyszymy specjalny ton wybierania, aby nie przeoczyć nowej wiadomości.

Aby przesłuchać wiadomości głosowe:

1. Naciśnij klawisz funkcyjny **Wiadomości**.
2. Kieruj się głosowymi podpowiedziami aby wysłuchać konkretne wiadomości.


* - Poczta głosowa jest opcjonalna i musi być skonfigurowana na serwerze połączeń. Szczegółowe informacje i opcje w menu mogą ulec zmianie.

SZYBKE WYBIERANIE

Aby przyporządkować indeksy szybkiego wybierania zobacz **LISTA KONTAKTÓW**.

Aby wybrać kontakt przypisany do kalwiza linii, naciśnij klawisz z odpowiednim numerem.






Aby wybrać kontakt przypisany do określonego indeksu szybkiego wybierania:

1. Używając klawiatury wybrać określony numer, poprzedzony #.
2. Naciśnij klawisz  albo podnieś słuchawkę.

PERSONALIZACJA TELEFONU

LISTA KONTAKTÓW

Aby dodać kontakt do Twojej lokalnej listy kontaktów:


1. Naciśnij klawisz funkcyjny **Kierunek**, i następnie klawisz .
2. Naciśnij  aby wprowadzić kontakt do bazy telefonu.
3. Wpisz Imię z klawiatury.
4. Naciśnij klawisz funkcyjny **OK** lub **Anuluj** w celu zatwierdzenia bądź anulowania.
5. Naciśnij  aby wyświetlić następne pole do wprowadzenia.
6. Powtarzaj kroki 2 do 5 aby wprowadzić nazwisko i osobisty numer telefonu (nie może się powtarzać).
7. Zmień pozycje na Liście Skroconych Numerów jeśli chcesz. Do numeru jest przyporządkowana kolejna wolna wartość.
8. Jeśli chcesz zmodyfikuj pozostałe pola (Typ dzwonka, Przekaz kontakt, Odrzuc autom, i Przekaz autom).
9. Naciśnij  aby zakończyć wpis.
10. Naciśnij klawisz funkcyjny **OK** lub **Anuluj** na akranie w celu zatwierdzenia lub anulowania operacji.
11. Naciśnij kilkakrotnie  w celu powrotu do głównego ekranu.


*Kontakty mogą zostać bardzo łatwo dodane z listy rozmów. Więcej informacji w części **LISTA POŁĄCZEŃ**.*

Aby szukać kontaktu:


1. Naciśnij klawisz funkcyjny **Kierunek**.
2. Używając klawiatury, wpisz pierwsze litery Nazwiska. Na przykład, aby znaleźć pierwszy wpis w książce którego nazwisko zaczyna się na J, wciśnij jednokrotnie klawisz 5. Ważna jest wielkość liter. Wybierz zadowalającą pozycję z listy wyszukiwań.

Aby edytować kontakt:

1. Naciśnij klawisz funkcyjny **Kierunek**.
2. Szukaj kontaktu (zobacz powyżej).
3. Naciśnij klawisz funkcyjny **Edytuj** i dokonaj pożądaných zmian.
4. Naciśnij  aby zakończyć wprowadzanie.
5. Naciśnij klawisz funkcyjny **OK** lub **Anuluj** w celu zatwierdzenia lub anulowania zmian.

6. Naciśnij kilkakrotnie  w celu powrotu do głównego ekranu.

ZMIANA GŁOŚNOŚCI






Naciśnij klawisze  głośności w celu zmiany głośności słuchawki, głośnika czy zestawu nagłownego podczas rozmowy. Naciśnięcie tych klawiszy bez rozmowy dopasuje głośność dzwonka telefonu.

Aby dostosować się do wymagań, słuchawka i jej głośność powróci do wyjściowych ustawień po każdej rozmowie. Konfiguracja może zostać zmieniona przez administratora. Głośność głośnika będzie zachowana pomiędzy rozmowami.

TYP DZWONKA

Możesz wybrać odmienne dzwonki aby dopasować je do swoich wymagań i odróżnić telefony na odmiennych liniach.

Aby zmienić dzwonek połączeń:



1. Naciśnij .
2. Wybierz **Ustawienia**, następnie **Podstawowe** i **Typ dzwonka**.
3. Używając  i , przejdź do wybranego dzwonka. Naciśnij klawisz funkcyjny **Graj** w celu wysłuchania.
4. Naciśnij klawisz funkcyjny **Wybierz** aby ustawić wybrany dzwonek.
5. Naciśnij  i kilkakrotnie  w celu powrotu do głównego ekranu.

*Jeśli wybrałeś Silent ring, naciśnij klawisz linii lub klawisz funkcyjny **Odbierz** w celu odebrania połączenia.*

OSOBISTY DZWONEK

Możesz ustawić osobisty dzwonek połączenia przychodzącego dla każdego kontaktu z listy kontaktów.





Aby ustawić osobisty dzwonek:

1. Naciśnij klawisz funkcyjny **Kierunek**.
2. Szukaj kontaktu (zobacz **LISTA KONTAKTÓW**).
3. Naciśnij klawisz funkcyjny **Edytuj** oraz przewiń w dół do Typu Dzwonka.
4. Wprowadź numer jednego z dostępnych dzwonek (zobacz **TYP DZWONKA**).
5. Naciśnij  aby zakończyć wprowadzanie danych.
6. Naciśnij klawisz funkcyjny **OK** lub **Anuluj** aby zatwierdzić anulować operacje.
7. Naciśnij kilkakrotnie  w celu powrotu do głównego ekranu.


PAMIĘĆ ZESTAWU NAGŁOWNEGO

Dla stałych użytkowników zestawu nagłownego istnieje opcja przypisania wszystkich rozmów zestawu.

Aby uruchomić tryb pamięci zestawu nagłownego:

1. Naciśnij  i wybierz **Ustawienia**, następnie **Podstawowe**, **Preferencje** oraz **Pamięć zestawu nagl.**
2. Użyj  i  oraz naciśnij  aby włączyć Pamięć Zestawu Nagłownego.

Aby aktywować Pamięć Zestawu Nagłownego:

Naciśnij dwukrotnie . Ikona zestawu nagłownego migie.

Aby deaktywować Pamięć Zestawu Nagłownego:

Powtórz kroki 1 i 2 oraz zaznacz **Wyłączony**.



 **POLYCOM**
TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.