

PODŁĄCZENIE MOBILNEGO INTERNETU NETII DO ROUTERA NETIA SPOT

Podłącz Mobilny Internet do portu USB w routerze Netia Spot.



Poczekaj, aż dioda zaświeci się na zielono stałym światłem.



Pomagam.net

Zaczynamy od zalogowania się pod adres **192.168.1.254** użytkownik **admin** i hasło **admin_netia**. Przejdź do zakładki Usługi i kliknij na **3G**.

Strona główna Połączenie z internetem Sieć lokalna **Usługi** System

Przegląd Serwer druku Zapora sieciowa DDNS Dystrybucja adresów IP 3G Fon

Usługi

Przegląd

Usługi

- Serwer druku
Brak podłączonych drukarek
- Zapora sieciowa
Typowe zasady bezpieczeństwa
- DDNS
Wyłączony
- Dystrybucja adresów IP
Włączony
- 3G
Urządzenie nie połączone
- Fon
Odlączony od Internetu

Kliknij **Odśwież**, aby zaktualizować status.

Zamknij Odśwież

Zaznacz **Połączenie automatyczne** i kliknij **OK**. Przy prawidłowo podłączonym modemie w sekcji Informacje o urządzeniu będą widoczne dane naszego urządzenia znajdującego się w porcie USB Netia Spot.

Połączenie z internetem Nieaktywny

Połączenie automatyczne Połącz

Informacje o urządzeniu 3G Urządzenie połączone

Identyfikacja producenta: ZTE INCORPORATED
Identyfikacja modelu: MF100
Identyfikator wersji: BD_NTPLP671A1V1.0.0B01
Identyfikator numeru seryjnego produktu: 358517032197817
International Mobile Subscriber Identity (IMSI): 260060090922071

Kod dostępu urządzenia 3G

Kod PIN punktu dostępowego:
Kod PUK punktu dostępowego:

Kliknij **Odśwież**, aby zaktualizować status.

OK Zastosuj Anuluj Odśwież

Pomagam.net

Po nawiązaniu połączenia dioda na Netia Spot będzie mrugać białym światłem., a status połączenia z internetem zmieni się na **Aktywny Klucz**.

Połączenie z internetem		● Aktywny klucz
<input checked="" type="checkbox"/> Połączenie automatyczne		
Przedział czasu:	0:00:13	
Adres IP:	109.243.201.5	
Maska podsieci:	255.255.255.255	
Brama domyślna:	10.64.65.208	
Serwer DNS:	89.108.195.20 217.17.34.10	
Wysłane bajty:	2461	
Otrzymane bajty:	22134	

Informacje o urządzeniu 3G		● Urządzenie połączone
Identyfikacja producenta:	ZTE INCORPORATED	
Identyfikacja modelu:	MF100	
Identyfikator wersji:	BD_NTPLP671A1V1.0.0B01	
Identyfikator numeru seryjnego produktu:	358517032197817	
International Mobile Subscriber Identity (IMSI):	260060090922071	

Kod dostępu urządzenia 3G	
Kod PIN punktu dostępowego:	<input type="text"/>
Kod PUK punktu dostępowego:	<input type="text"/>

Kliknij **Odśwież**, aby zaktualizować status.

 OK	 Zastosuj	 Anuluj	 Odśwież
--	--	--	--